

Snel start handleiding **Yealink DD10K DECT USB dongle**.

Om gebruik te kunnen maken van de Yealink DD10K DECT USB dongle moet u in het bezit zijn van een Yealink T54W die is uitgerust met minimaal firmware versie 96.85.188.3. Vanaf deze firmware versie kan de Yealink DD10K DECT USB dongle zorgen voor de DECT aanmelding van de T54W op een Yealink W60B basisstation.

Het Yealink W60B basisstation zal minimaal over firmware versie 77.85.188.2 moeten beschikken.

Als of de Yealink T54W of Yealink W60B basisstation niet over de juiste firmware versie beschikken, volgt u de volgende handelingen om naar de juiste firmware te updaten.

Yealink T54W updaten

1. Sluit de Yealink T54W aan op een netwerk waar publiek internet toegang aanwezig is.
2. Als het toestel is opgestart geeft u de code **#*1881#** in gevolgd door de OK toets.
3. Het toestel zal zich nu automatisch updaten naar de juiste firmware versie, de update zal +/- 5 minuten in beslag nemen.
4. Als het toestel opnieuw is opgestart kunt u de Yealink T54W in de DECT modus gebruiken door Yealink DD10K DECT USB dongle op de USB poort van de Yealink T54W aan te sluiten en via Menu > Status > Telefoon Modus selecteer daar DECT-DDphone, klik daarna op opslaan. Het toestel zal opnieuw opstarten in handset modus.

Yealink W60B updaten

1. Sluit het Yealink W60B basisstation aan op een netwerk waar publiek internet toegang aanwezig is.
2. Voor een fabriek reset uit van het basisstation via een aangemelde handset.
3. Het basisstation zal zich automatisch updaten naar de juiste firmware versie, de update zal +/- 5 minuten in beslag nemen.
4. Als het basisstation opnieuw is opgestart kunt u de Yealink T54W met de Yealink DD10K DECT USB dongle aanmelden.